



# HQ PRO1

עמדת טעינה לרכב

SE-EVC-22-APP כולל כבל

- מתח עבודה: 22kW מקסימום
- טמפרטורה להפעלה  $-25^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- מצב הפעלה: לחצן (ברירת מחדל)
- גילוי זליגה: TypeA 30mA AC+6mA DC
- מידות העמדה: 300x200x95 מ"מ
- אורך הכבל: עד 6 מטר

## נתונים טכניים:

- מצב פאזות: חד פאזי/ תלת פאזי
- שיטת התקנה: קיר/ מעמד
- דירוג IP: IP66
- מתח עבודה: 230V~400VAC
- זרם עבודה: 32A מקסימום



20/02/2024

לכבוד:

חשמלאים מתקיני עמדות טעינה

## אישור תקינות והעדר הצורך במפסק פחת מסוג B

בתאריך 20.02.2024 בדקתי עמדת טעינה מדגם SE-EVC-22-APP שמיובאת על ידי חברת Semicom. מדובר בעמדת טעינה תלת פאזית להספק טעינה מרבי של 22kW. העמדה נבדקה לעמידה בתקנים הרלוונטים ובהנחיות מינהל החשמל שפורסמו בתאריך: 30.04.2023. הנני לאשר כי בעמדה מותקן התקן זיהוי זליגת זרם ישיר של 6mA. ההתקן נבדק ונמצא תקין.

- לאור כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי עמדת הטעינה הנ"ל נמצאה תקינה וראויה להיבור לרשת החשמל.
- כדגם זה של עמדת טעינה אין צורך להתקין מפסק פחת מסוג B בלוח המזין, אולם כן נדרש להתקין מפסק פחת מסוג A או מפסק פחת מסוג F בלוח ההזנה או בסמוך לעמדה.

חתימה וחותמת הבודק:

סגל אריאל

כתובת: המדע 30, זכרון יעקב

מ.ר. חשמלאי מהנדס - 056347

מ.ר. בודק סוג 3-120875

חתימה וחותמת:

סגל אריאל הנדסת חשמל בע"מ

ח.פ. 515121655

רשיון בודק 3 מס' 120875

המדע 30 זכרון יעקב

052-2404821

מספר ח.פ.: 515121655

סגל אריאל – הנדסת חשמל בע"מ

פקס: 04-6290774

טלפון: 052-2404821

כתובת: המדע 30 זכרון יעקב

אתר אינטרנט: <http://www.arielsegal.co.il>

דוא"ל: [arielsg1@bezeqint.net](mailto:arielsg1@bezeqint.net)